

包装清单	数位屏 16 套装	数位屏 16 标准版	数位屏 16 Lite
Xencelabs马蒂斯数位屏16	✓	✓	✓
笔盒	✓	✓	✓
- 3 按键笔 + 橡皮擦 v2	✓	✓	✓
- 细笔 + 橡皮擦 v2	✓	✓	✓
- 笔芯 (6 支标准, 4 支毛毡)	✓	✓	✓
- 无线接收器 (连接快捷键遥控器)	✓	随购买 Xencelabs 快捷键遥控器附赠	
- 转接头 (USB-A 转 USB-C)	✓	随购买 Xencelabs 快捷键遥控器附赠	
- 笔芯更换器	✓	✓	✓
3 按键笔夹	✓	✓	✓
细笔夹	✓	✓	✓
USB-C 转 USB-C (Alt 模式) 编织线 (L型头, 1.5 米)	✓	✓	✓
绘图手套 (M码)	✓	✓	✓
Xencelabs贴纸	✓	✓	✓
清洁布	✓	✓	✓
保修卡	✓	✓	✓
便携支架 (18° & 32° 两档倾角)	✓	可选, 单独售卖	可选, 单独售卖
便携收纳包	✓	✓	不包含
快捷键遥控器	✓	可选, 单独售卖	
- USB-C 转 USB-C 线 (L型头, 2m)	✓	随购买 Xencelabs 快捷键遥控器附赠	
Xencelabs拓展坞套装 (含5根数据线和电源适配器)	✓	可选, 单独售卖	
- USB-C 转 USB-C 线 (1.2 米)	✓	随购买 Xencelabs 拓展坞套装附赠	
- USB-C 转 USB-A 3.0 线 (1.2 米)	✓	随购买 Xencelabs 拓展坞套装附赠	
- DP 线 (1.2 米)	✓	随购买 Xencelabs 拓展坞套装附赠	
- HDMI 2.0 线 (1.2 米)	✓	随购买 Xencelabs 拓展坞套装附赠	
- USB-C 电源线 (2米)	✓	随购买 Xencelabs 拓展坞套装附赠	
限时赠送: 2 合 1 数据线 (USB-C to USB-A + HDMI) + 电源适配器	不包含	✓	✓
保修期 (品牌质保1年+店铺延保2年)	✓	✓	✓

功能 | 规格 | 附件

Xencelabs 桌面支架（10° 至 80° 全角度可调）	可选，单独售卖
VESA 标准安装孔（可连接显示器支架）	需搭配 Xencelabs 桌面支架使用（75x75、100x100）
系统兼容性	支持 Windows、Windows 11 ARM64、macOS、Linux 系统
显示技术	OLED
显示分辨率	3840 x 2160 像素（4K 超高清）
可显示色彩数	10.7 亿
色域覆盖率	98% Adobe RGB, 99% sRGB, 98% P3-D65, 99% REC 709
亮度	连接拓展坞时亮度为 300 cd/m²；使用全功能 USB-C 单线连接时为 170 cd/m²
对比度	100,000:1
屏幕	防眩光屏幕（Super AG Etching™ 技术）
单线连接要求	电脑需支持 USB-C（Alt 模式或 Thunderbolt），并提供 15W 供电
数位笔类型	具备压力感应（特调压感曲线），无线、无电源
数位笔技术	EMR
压感等级	8192 级
起笔压力	3 克
倾斜识别	± 60°
重量	1.2 千克
尺寸	410 × 259.4 × 12 毫米（16.1 × 10.2 × 0.47 英寸）
安全性	Kensington NanoSaver® 安全锁孔（不含锁）